

Die QM-Serie sind hochauflösende Signage Displays für die Darstellung auch kleinster Details. Für den Digital Signage Einsatz ist in den Displays ein Mediaplayer (Zuspielung via USB oder MicroSD-Karte) mit Zeitplaner integriert. Für höhere Rechner-Ansprüche bieten die 65 Zoll bis 86 Zoll Modelle einen OPS-Slot.

Das Anschluss-Feld lässt so keine Wünsche offen und Lautsprecher sind bereits integriert.

Praktisch für den Signage- und Verleih-Einsatz ist bei den 75 Zoll und 86 Zoll Displays das widerstandsfähige Metallgehäuse.



AG Neovo QM-Serie	QM-43	QM-55	QM-65	QM-75	QM-86
Technik	LCD mit MVA-Panel und LED-Backlight			LCD mit IPS-Panel und LED-Backlight	
Bilddiagonale Bildbreite	109cm / 43 Zoll ca. 94cm	138cm / 54,6 Zoll ca. 121cm	164cm / 64,5 Zoll ca. 143cm	189cm / 74,5 Zoll ca. 165cm	217cm / 85,6 Zoll ca. 190cm
Auflösung	UHD 16:9 (3.840 x 2.160)				
Leuchtstärke	350cd/m ²			410cd/m ²	
Stromverbrauch	< 145 Watt	< 200 Watt	< 320 Watt	< 375 Watt	< 450 Watt
Abmessungen (B x H x T in cm)	96,82 x 55,94 x 6,09	123,92 x 71,16 x 6,17	145,87 x 83,47 x 8,16	167,66 x 95,5 x 7,38	192,79 x 109,89 x 8,59
Rahmenbreite	11,85mm / 14,85mm unten	12,9mm / 14,70mm unten	13,9mm / 14,9mm unten	12,5mm umlaufend	15,15mm umlaufend
Gewicht	8,4kg	16,0kg	24,8kg	65,5kg	93kg

AG Neovo QM-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	Digital Signage mit hochauflösender Darstellung 75 Zoll und 86 Zoll auch für Verleih-Einsatz
Dauereinsatz	nicht bekannt
PC / Mediaplayer	integrierter Mediaplayer - Zuspielung via USB und MicroSD-Karte OPS-Slot bei 65, 75 und 86 Zoll vorhanden
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	QM-43: 5.000:1 / QM-55 und QM-65: 4.000:1 QM-75 und QM-86: 1.200:1
Responsetime	5ms
Multi-Screen-Support	nicht für Display-Wände konzipiert
optionales Hersteller-Zubehör	Standfuß
Montage	horizontal und vertikal 43 Zoll bis 65 Zoll: VESA 400 x 400 75 Zoll und 86 Zoll: VESA 600 x 400
weitere Funktionen / Besonderheiten	4K- / UHD-Auflösung integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt) integrierter Mediaplayer OPS-Slot bei 65, 75 und 86 Zoll Modell stabiles Metallgehäuse bei 75 und 86 Zoll Modell

Weitere Spezifikationen	
Hersteller- garantie	3 Jahre Vor-Ort-Service
Liefer- umfang	Netzkabel, HDMI-Kabel, Handbuch (auf CD), Fernbedienung mit Batterie
Anschlüsse	QM-43 und QM-55: Digital-In: 2 x HDMI 2.0, 1 x DVI-D, Analog-In: HD15pol. Steuerung: RS232-In und -Out, RJ45 Fernbedienung In/Out (3,5mm Klinke) USB: 1 x USB 2.0 und 1 x USB 3.0 MicroSD-Slot Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke
	QM-65, QM-75 und QM-86 Digital-In: 4 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.1 Analog-In: HD15pol. Steuerung: RS232-In und -Out, RJ45 Fernbedienung In/Out (3,5mm Klinke) USB: 2 x USB 2.0 und 1 x USB 3.0, 1 x USB für Strom (5V, 2A) MicroSD-Slot OPS-Slot Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke

